

LUFTFARTSVERKET
 100 01 NORRÅSGATAN, SVENSKA
 TELEFON 100 00
 TELEGRAMADRESSER:
 LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
 KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
 TELEK 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Flygplan
 ROCKWELL -1 B
 Upphåver:
 ROCKWELL COMMANDER - 1 A

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Ännu
722	Rockwell Commander modell 112 S/N 3 och högre, försedd med Hartzell propellerspinner C-3533 eller C-3533P	Inspektion av propellerspinner Inspektera propellerspinnern enligt angivet underlag.	Efter 1973-07-31: Inom 10 flygtimmar samt därefter upprepade intervall av högst 10 flygtimmar	<u>Underlag</u> Rockwell International Albany Aircraft Division Service Bulletin No SB-112-4, daterad 1973-06-05 eller senare utgåva. <u>Referens</u> FAA AD No 73-14-6	
723 A	Rockwell Commander modell 112 S/N 3 t o m 90	Borttagande av gummigenomföringar på motorreglage Tag bort gummigenomföringarna på motorreglagen enligt angivet underlag.	Efter 1973-07-31: Före nästa flygning	<u>Underlag</u> Rockwell International Albany Aircraft Division Service Bulletin No SB-112-5 <u>Referens</u> FAA AD No 73-14-4	
770 A	Rockwell Commander modell 112 S/N 3 t o m 120	Inspektion av gångjärn för skevroder och höjtrimroder Inspektera gångjärn för höjtrimroder enligt angivet underlag.	Efter 1973-12-12: Före nästa flygning, om ej tidigare utfört	<u>Underlag</u> Rockwell International Service Bulletin No SB-112-6, daterad 1973-10-25 eller senare utgåva. <u>Referens</u> FAA AD No 73-24-1	
1102 A	Rockwell Commander modell 112 S/N 3 t o m S/N 380	Inspektion och utbyte av förstärkningar till skevrodergångjärnens infästningar 1 Inspektera skevrodergångjärnens infästningar enligt angivet underlag. 2 Inspektera och byt ut förstärkningarna till skevrodergångjärnens infästningar enligt angivet underlag.	Efter 1976-02-29: 1 Före varje flygning tills utbyte enligt pos 2 utförts 2 Inom 10 flygtimmar	<u>Underlag</u> Rockwell International Service Bulletin No SB-112-35, daterad 1975-09-10 eller senare utgåva <u>Referens</u> FAA AD No 75-22-09	

1977-10-03